

Industrie-Funkfernsteuerung ALPHA 580A



Ausführung:

**10 x Einfachdrucktaster
Dreh-Schlüsselschalter
Notstopp**

Allgemein

Frequenzbereich:	433 MHz
Kanalabstand:	25 kHz
Reichweite:	Ca. 100m
Anzahl der verfügbaren Kanäle:	20
Hammingdistance:	6

Sender

Frequenzkontrolle:	Quarz
Kanalwechsel:	Quarz tauschen
Sendeleistung:	1,0 mW
Schutzart:	IP66
Betriebsspannung:	3V
Versorgung:	2 x Batterien oder Akkus Gr.AA
Stromaufnahme:	10 – 18 mA
Dauerbetrieb:	≈ 150 Std.
Betriebstemperatur:	-25°C - +75°C
Abmessungen:	213 x 68 x 33 mm
Gewicht:	290 g (mit Batterien)

Empfänger

Demodulation:	FM, unteres Seitenband
Referenzfrequenz:	Quarz
Frequenzkontrolle:	Synthesizer (PLL)
Kanalwechsel:	Per DIP – Schalter einstellbar
Sensibilität:	-120 dBm
Responding-Time:	40 ms
Schutzart:	IP65/IP66
Betriebsspannung AC-Ausführung:	48–440 VAC
Betriebsspannung DC-Ausführung:	12–24 VDC
Leistungsaufnahme:	11 VA
Betriebstemperatur:	-25°C - +75°C
Abmessungen:	300 x 230 x 86 mm
Gewicht:	3400 g
Anschluss:	Steckbare Anschlussklemmen



ProEltec GmbH
Enschedestr.14
D-48529 Nordhorn
Internet: www.proeltec.de

Telefon: 05921-879-280
Telefax: 05921-879-281
e-mail: info@proeltec.de

